

# Handhavande Porttelefon Vixinity

Tillbaka till Publika dokument

## Introduktion

### Lägg till ny användare

- 1. Starta PC-Kontroll
- 2. Starta Användarhantering

Anvandare	Info	Användarprofil	A	Anvandare
Administrator		Administrator		No
Gemensam kod porttelefon		User		INY
vixinity Integrationen		Administrator		Dedera
				Radera
				Ändra
				Anura
				Skriv ut
				Användare
				Links
				Utan koder
				Lista
				Med koder
				Exportera
				Utan koder
				Med koder
				Användarprofiler
				Områdesgrupper
				Rättigheter
			· ·	Anonymisera
Sortering				
Namn     O	Användarprofil	C Info		

3. Skapa en Ny användare alternativt Ändra en befintlig användare

Användare	Info	Användarprofil		Användare
Administrator	1110	Administrator		[[[]]]
Gemensam kod porttelefon		User		Ny
Test	+4612345678	*User		
/ixinity Integrationen		Administrator		Radera
				Andra Skriv ut Användare Lista Utan koder Lista Med koder Utan koder Med koder
				Användarprofiler Områdesgrupper
				Rättigheter
			<b>~</b>	Anonymisera
Sortering				
• Namn C	Användarprofil	C Info		

#### • Ange Användarnamn

- I Mer info skall antingen ett telefonnummer eller/och en email anges:
  - Telefonnummer skall anges som +46 för att systemet skall upptäcka att detta är ett telefonnummer, Tex +4612345678.
  - Email anges som vanligt, Tex test@test.se
  - Det går även att ange både telefonnummer och email, Tex +4612345678, test@test.se
  - Det går även att ha annan information i samma fält, Tex ID:1234, +4612345678, test@test.se
- För att kunna spara en användare så krävs en Användarkod eller Kort. <sup>1)</sup>
- Välj en Användarprofil där man får möjlighet att välja till Områdesgrupper
- Välj en eller flera **Områdesgrupper**. Områdesgrupp namnet är det namn som personen kommer placeras under i porttelefonen. Om man väljer flera områdesgrupper i samma

porttelefon så kommer samma person finnas på flera ställen i samma porttelefon. • Exempel:

Användarnamn Mer info:	:  Test  +4612345678	Ytterligare områden med fullständig behörighet Områden Områdesgrupper
Logga in ——— Användarkod	136959 Slumpmässig kod	☐ Aras Security ✔ Företagsnamn 01 ☐ Företagsnamn 02 ☐ Företagsnamn 03
Användarprofil Språk:	User  Svensk  användaren spärrad	
Använd hot	kod (höj sista siffran +1) konfigurationen	
Engångskod	d: iid	
		Avbrut Spara

• Tryck Spara

Användaren kommer nu att skickas över till porttelefonen, beroende på hur ofta applikationen är inställd på att synka kan detta ta olika lång tid.

Är applikationen installerad på samma dator som man arbetar på så kan man högerklicka nere vid klockan på applikationen och välja **Sync** för att forcera ut användaren.

•					
	2	Setti	ngs		
ġ		Sync			
		Exit			
- 1					
Ÿ	(î.	<b>(</b> 1)	SWE SV	15 2023	5:42 -03-06

I porttelefonen ser ovanstående exempel ut som följande:



## Lägg till ny grupp

- 1. Starta PC-Kontroll
- 2. Starta Användarhantering
- 3. Välj Områdesgrupper

Användare	Info	Användarprofil		Användare —
Administrator	1110	Administrator		
Gemensam kod porttelefon		User		Ny
Test	+4612345678	*User		
Vixinity Integrationen		Administrator		Radera
			Y	Skriv ut Användare Lista Utan koder Exportera Utan koder Med koder Med koder Användarprofik Områdesgrupp Rättigheter Anonymisera
Sortering	A	0.14		
• Namin O	Anvanuarprom	O IIIO		

- 4. Skapa Ny alternativt klicka på en befintlig grupp för att evt byta namn.
- 5. Skapa **Ny** :
  - $\circ\,$  Ange Namn, detta namn kommer synas i porttelefonen som gruppnamn.
  - Lägg till den eller de porttelefonsområden som denna grupp skall finnas i.
  - Tryck Godkänn

Aras Wiki - https://araswiki.com/



Bifo	nn: Företagsnamn 04		Avb	ryt Godkänn	
Bifo	anda anvilidanı				
	gaue omrauen:			Avb	
<b>Nr.</b> 1	Område Portregister 1	Rättighet Full	Ta	ig till	
	komst för detta område € Full C Special	1	•		
	-Ât	Atkomst för detta område	Atkomst för detta område	Atkomst för detta område       © Full	Atkomst för detta område         © Full       C Special

## Ändra kod på porttelefonen

Vid installationen av porttelefonsintegrationen så anges 1 användare per porttelefon vars Användarkod kan användas för att öppna dörren. Detta är valbart om detta skall fungera eller ej. Kontakta din installatör för att få mer information.

1)

Porttelefonen använder inte detta till något

From: https://araswiki.com/ - **Aras Wiki** 

Permanent link: https://araswiki.com/sv/40\_public/vixinity/start?rev=1678116316

Last update: 2023/03/06 16:25

